

PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL

GA-032 Sistemas Lineares 4P26 – Segunda Lista de Exercícios

EXERCÍCIO 1

Classifique os sistemas abaixo (entrada $x \in \mathbb{C}$, saída $y \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{Z}$, $t \in \mathbb{R}$) quanto à linearidade, à causalidade e à invariância no tempo. Encontre também a resposta impulsiva, se houver.

- $y(k) = \begin{cases} 2x(k), & k \geq 0 \\ x(k) & k < 0 \end{cases}$
- $y(t) = x(-t)$
- $y(k) = x(|k| - 3) - x(k - 1)$
- $y(t) = \left(\frac{d}{dt} x(t) \right)^2 - x(t) \frac{d^2}{dt^2} x(t)$, com $x \in C^2$, i.e., $x(t)$ é duplamente diferenciável

EXERCÍCIO 2

Um SLIT a tempo contínuo tem resposta impulsiva $h(t) = u(t - 1)$, onde $u(t)$ é o degrau unitário.

- O SLIT é BIBO-estável?
- Calcule a resposta $y(t)$ explícita do SLIT à entrada $x(t) = e^{-|t|}$.

EXERCÍCIO 3

Considere os sistemas lineares com as respostas ao impulso abaixo (hipotéticas). Determine se tais sistemas são estáveis ou instáveis no sentido BIBO (*Bounded-Input Bounded-Output*).

- $h_l(t) = \delta(5 - l - t)$
- $h(k) = \left(\frac{j}{2} \right)^{-|k|}$, $j = \sqrt{-1}$
- $h(k) = -3^k u[-3 - k]$
- $h(k) = a^k u(k) + k a^k u(k)$, com $|a| < 1$

EXERCÍCIO 4

Discuta as afirmativas abaixo, i.e., justifique se são verdadeiras ou falsas.

- A convolução das respostas impulsivas de dois SLITs distintos, um causal e outro não-causal, resulta sempre em um SLIT equivalente não-causal.
- A ligação em paralelo de dois SLITs, ambos IIR, pode resultar em um SLIT FIR.
- Na ligação em série de dois sistemas lineares distintos, basta que um seja variante no tempo para que o sistema resultante seja variante no tempo.
- É BIBO-estável todo sistema SLIT a tempo discreto com resposta impulsiva FIR e pertencente ao ℓ_∞ .
- A convolução das respostas impulsivas de dois SLITs, um IIR e outro FIR, resulta sempre em um SLIT IIR.